

ファームウェア アップデート操作手順

【準備するもの】

- ・ PC
- ・ USBメモリ

手順1：PCでの準備

更新ファームウェアをPCにダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを解凍せずにフォルダごと、USBにコピーしてください。

※USBメモリは**FAT32でフォーマット**をしてから更新ファームをダウンロードください。

手順2：本体への差し込み

起動した状態の本体に、ファームウェアをコピーしたUSBを差し込みます。

手順3：インストール

画面中央に「OTAアップグレードファイルを発見しました～」が表示されます。「データを消去はチェックをしない」を選択して、インストールが開始します。

注意：インストール中は絶対に電源を切らないでください。

手順4：USBメモリの取り外し

インストールが完了し、再起動中に本体からUSBを取り外します。

機器（AN-S149）の再起動は通常3～5分ほどかかります。**再起動時にUSB異常のポップアップが表示される場合がありますが、電源を切らずにそのままお待ちください。**

手順5：バージョンの確認

再起動後、メニューから「設定」>「バージョン」>「AiBoxバージョン番号」へ進む。



図4：ホーム画面の「設定」を選択



図1：本体を起動し、USBメモリを差し込む。



図2：消去するかどうかは、チェックしない。



図3：この画面表示後、すぐに再起動を実行しますので、画面がブラックアウトUSBメモリを取り外す。



図5：標準メニューの「バージョン」を選択

手順6：完了

AiBoxバージョンが「S149-MP1.1-20260420」以降になっているか確認。

